



1, рабочее напряжение: DC 12V

2, Частота : 433.92 МГц

3, статический ток: 8.5 ма

4, коммутируемый ток: 10A

5, чувствительность приемника: -105dBm

6, режимы работы: шаговый режим (реле срабатывает при нажатии кнопки пульта, при отпускании-откл.), режим самоблокировки (нажал — вкл., повторное нажатие — выкл.), режим блокировки (нажал — вкл., для отключения можно запрограммировать другую кнопку на пульте (только для 2-4-х кнопочных пультов))

7, режим модуляции: ask

8, рабочая температура: от -10°C~+70°C

9, размер: 40*35*25 (мм)

совместно с приёмником можно использовать пульты 98910, 98915

Инструкция по эксплуатации:

-очистка кода: нажмите и удерживайте обучающую кнопку 8 сек., светодиод мигнёт 3 раза — готово.

-Выбор режима работы: рабочий режим переключается с помощью переключки на плате (см. рисунок).

-привязка пульта (кнопки на пульте):

нажмите и удерживайте обучающую кнопку пока не погаснет светодиод

нажмите кнопку на пульте, светодиод мигнёт 3 раза — готово.

таким образом можно привязать до 12-ти пультов/кнопок, каждый из которых будет работать в соответствующем режиме.