

LCR-9063 – Цифровой малогабаритный мультиметр



Цифровой малогабаритный прибор

- Индикация на приборе ЖКИ 3 1/2 разряда
- Время измерения 0,4 отсч./сек
- Измерение емкости, индуктивности и сопротивления

Характеристики прибора LCR-9063

Измерение индуктивности	
Диапазон	2 мГн, 20 мГн, 200 мГн, 2 Гн, 20 Гн
Разрешение	1 мкГн, 10 мкГн, 100 мкГн, 1 мГн, 10 мГн
Частота испытаний	250 Гц
Погрешность	±(3% + 3 цифры) ±(5% + 5 цифр)
Измерение емкостей	
Диапазон	2 нФ, 20 нФ, 200нФ, 2мкФ, 20мкФ, 200мкФ
Разрешение	1пФ, 10пФ, 100пФ, 1нФ, 10нФ, 100нФ
Погрешность	±(3% + 3)
Частота испытаний	250 Гц
Измерение сопротивлений	
Диапазон	200Ом, 2кОм, 20кОм, 200кОм, 2000кОм, 20МОм
Разрешение	0,1 Ом, 1 Ом, 10 Ом, 100 Ом, 1кОм, 10 кОм
Погрешность	±(2% + 3 цифры)
Питание прибора	Батарея 9 В
Габариты	120 x 72 x 37 мм
Масса	185 г

Комплектация:

Стандартная:	Дополнительные аксессуары:
<ul style="list-style-type: none">• прибор• описание• щупы• упаковка	<ul style="list-style-type: none">• нет.